

TEMPLATE CONFIGURAZIONE ASTERISK PER GNR (SELEZIONE PASSANTE) VOIP

esempio di sip.conf per GNR 10 numeri (0571173899x) senza username e password
nella configurazione è presente l'user in quanto molte interfacce web di configurazione lo pretendono

```
[0571173899sp]
name=0571173899sp
canreinvite=no
context=route_77.239.128.13
dtmfmode=rfc2833
fromuser=0571173899
fromdomain=77.239.128.13
host=77.239.128.13
insecure=very
nat=yes
port=5060
qualify=no
type=friend
username=0571173899x
disallow=all
allow=alaw, g729
online=yes
A_CustomExten=_0571173899[1-9]
```

```
[05711738990]
name=05711738990
canreinvite=no
context=route_77.239.128.13
dtmfmode=rfc2833
fromuser=0571173899
fromdomain=77.239.128.13
host=77.239.128.13
insecure=very
nat=yes
port=5060
qualify=yes
type=friend
username=0571173899
disallow=all
allow=alaw, g729
online=yes
```